Newland AIDC
SCANNING MADE SIMPLE

NQuire 1000 Manta III

Dokunmatik Ekranlı Mikro Kiosklar



10.1" screen
1D & 2D
4G
Android 13
Bluetooth 5.2
Camera
GS1 Ready
I/O Ctrl
Megapixel
Ndevor
Optional MSR
Optional NFC
PoE
SD
Touchscreen
USB
Warranty 2 Years
WIFI Dual Band





Features

Büyük Çok Amaçlı Dokunmatik Ekran
NQuire 1000 Manta III, kusursuz etkileşim ve kullanıcı dostu deneyim sağlayan çok yönlü 10.1" dokunmatik ekrana sahiptir. Geniş ekranıyla NQuire 1000 Manta III, çok fazla miktarda veriyi etkili bir şekilde görüntülemenize ve depo stok yönetimi, süpermarket kasaları veya otel otomatik giriş işlemleri gibi çeşitli amaçlara hizmet eden üçüncü taraf uygulamaları çalıştırmanıza olanak tanır.

Sağlam Performans
2.0 GHz sekiz çekirdekli işlemciyle desteklenen NQuire 1000 Manta III, dinamik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Android 13 platformunda çalışan NQuire Manta III, zengin özelliklere sahip Android ortamının tüm potansiyelinden yararlanarak özelleştirilmiş uygulamaların oluşturulmasını ve sorunsuz şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır.

Tam Kablosuz Özellikler
WiFi, Ethernet, Bluetooth 5.2 ve 4G gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunan NQuire 1000 Manta III, kesintisiz iletişim sağlar.

Yüksek Hassasiyette Barkod Tarama
NQuire 1000 Manta III'ün temelinde, Newland'in etkili barkod veri yakalamayı sağlayan gelişmiş Megapiksel tarama teknolojisi yatıyor. Bu teknoloji, hem büyük hem de küçük 1D ve 2D barkodların hassas bir şekilde taranması için yüksek standartlara sahiptir. Ayrıca, NQuire 1000 Manta III, akıllı telefon ve tablet ekranlarında görüntülenen barkodları okumak için optimize edilerek çeşitli cihazlarda kullanılabilirliği artırılıyor.

Esnek Yatay ve Dikey Montaj
NQuire 1000 Manta III, hem yatay hem de dikey yönlendirmeler için çok yönlü montaj olanakları sunar. Kullanıcılar, seçilen yöne uyacak şekilde barkod okuyucunun konumunu ve arkadan aydınlatmalı Newland logosunu seçme esnekliğine sahiptir. Klasik Vesa75 konfigürasyonu ve yerleşik endüstri standardı çözümlerle kusursuz entegrasyon garanti edilerek genel kurulum süreci basitleştirilir.

NFC ve MSR ile Olanakları En Üst Düzeye Çıkarıyor
NQuire 1000 Manta III, temassız tanımlama, güvenli erişim veya ödeme için bir NFC modülü de dahil olmak üzere daha fazla bağlantı ve veri yakalama için isteğe bağlı aksesuarlara sahiptir. NQuire 1000 Manta III aynı zamanda eski uygulamalara uyum sağlayacak bir MSR modülü de sunuyor.

Ücretsiz Cihaz Yönetim Yazılımı
NQuire 1000 Manta III, Newland'ın ücretsiz MDM çözümü olan Ndevor ile birlikte temin edilir. Bu yazılım, paylaşılan bir veri tabanındaki bilgilerin yönetimini ve bireysel cihaz birimlerindeki uygulamaların ve ayarların düzenlenmesini kolaylaştırır ve merkezi bir konumdan uygun sorun giderme yardımı sağlar.

2 Years Full Warranty

Ndevor NEWLAND SOFTWARE

SOTI MOBICONTROL

42GEARS CERTIFIED

Google GMS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NQuire 1000 Manta III

Veri Yakalama

1D	Belli başlı tüm 1D sembolojiler
2D	Belli başlı tüm 2D sembolojiler
Alan Derinliği Code 39 (5mil)	110 mm - 290 mm
Alan Derinliği Data Matrix (10mil)	110 mm - 260 mm
Alan Derinliği EAN13 (13mil)	70 mm - 610 mm
Alan Derinliği PDF417 (6.7mil)	110 mm - 230 mm
Alan Derinliği QR (15mil)	55 mm - 410 mm
GS1 Uyumlu	Evet

Performans

Mevcut İşletim Sistemi	Android 13, GMS
Flaş Bellek	64GB
RAM Bellek	4GB
İşlemci	2.0GHz Sekiz çekirdekli 64 bit İşlemci

Fiziksel

AC uyum	12V@3A
Düğmeler	Yukarı/aşağı tuşları, Ses Arttırma/Ses Azaltma tuşları, Menü Tuşu
Boyutlar (mm)	251,7 (G) × 173,5 (Y) × 32 (D) mm
Ekran/Dokunmatik Panel	10.1"(1280 X 800), kapasitif dokunmatik ekran, Parlaklık: 290 nit
Ön kamera	8 MP
Arayüzler	USB-C, MicroSD kart, USB-A, GPIO, Ethernet
Tuş takımı	5 tuş
Modüller	Dahili 4G modülü
Bildirimler	Hoparlör, Çok renkli LED'ler
Ethernet üzerinden güç	RJ45 IEEE 802.3 af/at
Sensörler	Yerçekimi sensörü, Kızılötesi sensör
SIM/TF	Nano+Nano, Nano+TF

Kablosuz

GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
NFC	13.56 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Etiketleri, ISO15693 Kimlik kartı okumayı destekler, okuyucu/yazıcı modlarını destekler. (isteğe bağlı NFC modülü gereklidir)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G ve 5G çift frekans desteği
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2

WWAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA:1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/39; 4G: TDD-LTE(B34,B38, B39, B40, B41), FDD-LTE(B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
Çevresel	
Elektrostatik Deşarj (ESD)	±12 kV (hava deşarjı), ±6 kV (doğrudan deşarj)
Nem	%5 ila %95 (yoğuşmasız)
IP Sınıfı	IP54 (sadece ön taraf)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ile 50 °C arası (14 °F ile 122 °F arası)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F)
Yazılım	
MDM (sertifikalı)	Ndevor
Garanti	
Kapsamlı Hizmet Sözleşmesi	3 Yıl, 5 Yıl
Garanti Uzatımı	+1 yıl, +3 yıl
Garanti Koşulları	2 yıl
Aksesuarlar	
Opsiyonel aksesuarlar	Masaüstü standı VESA 75, VESA 75 duvar montaj aparatı, MSR okuyucu modülü, NFC okuyucu modülü, NQuire IO Kiti, çoklu güç adaptörü
Standart aksesuarlar	VESA 75 duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü
Kutuda neler var?	
Tüm sürümler	NQuire 1000 Manta III, duvar montaj aparatı, çoklu güç adaptörü

Accessories

Şarj/Güç	ADP0043 Power Supply for NQuire Series (ADP0043)
Çevre Birimleri	NLS-NQIOKIT-01 NQuire IO Kit (NLS-NQIOKIT-01) NLS-NQMSR-01 MSR Reader Module for NQuire Series (NLS-NQMSR-01) NLS-NQNFC-01 NFC Reader Module for NQuire Series (NLS-NQNFC-01)
Tabanlar ve tutucular	STD1200 Desktop Stand for NQuire Series (STD1200) WMB750 Wall Mount Bracket for NQuire Series (WMB750)

Newland AIDC EMEA
SCANNING MADE SIMPLE

Newland AIDC EMEA
Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved